

Q 質問

プロダクトリカバリCD-ROMからの再インストール方法について教えてください

プロダクトリカバリCD-ROMからの再インストール方法について教えてください

管理番号	001885
対象機種	-
最終更新	2004/11/09

A 回答

ここでは、プロダクトリカバリCD-ROMを使った一般的なリカバリ方法について説明しています。より詳しい再インストール方法については、お使いの機種の『取扱説明書』(冊子、PDF)を参照してください。

【注意】

- 1 ハードディスクリカバリを採用している機種については、付属の「Bootable CD Creator」を使ってリカバリCD-ROMを必ず作成するようにしてください。「Bootable CD Creator」を使うと、リカバリCD-ROMを一度だけ作成することができます。作成するときは、ドライブ速度を4倍速以下にして作成してください。
- 1 プロダクトリカバリCD-ROMは、パソコン一台につき1セット限定(固有)のものです。お使いのMebiusに付属の(またはハードディスクから作成した)プロダクトリカバリCD-ROM(またはリカバリCD-ROM)であることを確認してください。異なる機種のプロダクトリカバリCD-ROMを使用して再インストールをすると、作業が正常に進行しません。
- 1 必ずACアダプタを使ってパソコンを電源コンセントに接続してください。バッテリーだけでは、再インストールの途中で電源が切れてしまう恐れがあります。

一般的な再インストール「Cドライブのみをお買い上げ時の状態に戻す」方法について説明します。以下の手順に従って操作してください。

1. 起動ドライブをCD/DVDドライブにします。  
当FAQの「[CD/DVDドライブから起動するようにしたい](#)」を参照してください。
2. CD/DVDドライブに「プロダクトリカバリCD-ROM ディスク1」をセットし、パソコンを再起動します。
3. パソコンが起動したら、画面に「C:ドライブのみをご購入時の状態に復元します(推奨)」が選択されていることを確認して、[Enter]キーを押します。

【参考】「終了します」を選択したときは

「終了します」を選択し、[Enter]キーを押すと、画面に「E: ¥>」と表示されます。  
「プロダクトリカバリCD-ROMディスク1」をドライブから取り出し、電源ボタンを押して電源を切ってください。

4. [↑][↓]キーで「C:ドライブの復元を開始」を選択し、[Enter]キーを押します。  
ハードディスクのフォーマット(初期化)と内容の復元が始まります。  
フォーマットと復元が完了するまでに、約20分かかります。

【注意】

フォーマット中および復元中は、画面に進行状況が表示されます。  
「ファイル”R:\MEBIUS.002”が入っているメディア2 をドライブR:に挿入してください」と表示されるまで、何も操作しないでください。  
再インストールを途中で中止してしまうと、Cドライブだけでなく、Dドライブにバックアップしたデータも削除されてしまいます。

5. 「ファイル”R:\MEBIUS.002”が入っているメディア2 をドライブR:に挿入してください」と表示されたら、ドライブを開いて「プロダクトリカバリCD-ROM ディスク1」を取り出し、「プロダクトリカバリCD-ROMディスク2」をセットします。
6. [OK]が選択されていることを確認し、[Enter]キーを押します。

## [001885]プロダクトリカバリCD-ROMからの再インストール方法について教えてください

7. 「ハードディスクのリカバリ処理が終了しました」と表示されたら、ドライブを開いて「プロダクトリカバリCD-ROM ディスク2」を取り出します。
8. 「はじめにお読みください」を参照して、Windowsセットアップを進めます。  
このときはユーザー登録の必要はありません。

再インストールが終わったら、セットアップユーティリティの項目を必要に応じて設定しなおしてください。

### アンケート

役に立った

参考になった

探していたものとは少々異なっていた

役に立たなかった

●コメント

アンケートは、今後のQ&A作成の参考とさせていただきます。  
なお、ご質問等をご記入いただいてもご回答できませんので、あらかじめご了承ください。

(c) 2004 SHARP COI

## Q 質問

CD/DVDドライブから起動するようにしたい

CD/DVDドライブから起動するようにしたい

管理番号	001663
対象機種	-
最終更新	2004/08/17

## A 回答

起動ドライブを切り替えるときは、セットアップユーティリティで設定します。

## 【注意】

- 1 ここでは、起動ドライブをCD/DVDドライブに切り替えるときの一般的な操作について、PC-MM50Fを例に説明します。各機種別のより詳しい方法については、『取扱説明書』(冊子、PDF)を参照してください。
- 1 メニューの名称などは、お使いの機種によって異なる場合があります。
- 1 キー操作については、セットアップユーティリティ画面下の一覧で確認してください。

以下の手順に従って操作してください。

1. ACアダプタを接続して、パソコンの電源を入れます。
2. 画面の左下に「Press F2 for System Utilities」のメッセージが表示されているときに、キーボードの[F2]キーを押します。  
「セットアップユーティリティ」(BIOS)画面が表示されます。

## 【補足】

このメッセージは、お使いの機種によっては「<F2> to enter System Configuration Utility」と表示されず、押すように指示されているキーを押してください。

3. 「Exit」メニューの「Load Setup Default」(すべての項目を初期値に戻す)を選択し、[Enter]キーを押します。  
設定が初期値に変更されます。

## 【補足】

この項目は、お使いの機種によっては「Get Default Values」と表示されます。

4. 「Load default configuration now?」(設定を保存して終了しますか?)と表示されたら、[Yes]を選択し、[Enter]キーを押します。

## 【補足】

このメッセージは、お使いの機種によっては「Load setup Default now?」などと表示されます。

5. 「Boot」メニューの「Boot Sequence」で「CD-ROM Drive」を選択し、スペースキーを押して「CD-ROM Drive」を一番上にします。

## 【補足】

「Boot」メニューがなく、「Main」メニューに「Boot Sequence」がある機種もあります。  
パソコンの矢印キー(←→、↑↓)またはポインティングデバイス、スペースバーで選択(移動)してください。

6. 「Exit」メニューの「Exit Saving Changes」(変更内容を保存して終了)を選択し、[Enter]キーを押します。
7. 「Save configuration changes and exit now?」(設定を保存して終了しますか?)と表示されたら、[Yes]を選択し、[Enter]キーを押します。  
パソコンが再起動されます。

8. 起動後に表示される画面で「Enter a choice:」にお使いのCD/DVDドライブユニットの番号をキーボードから入力し、[Enter]キーを押します。

**【補足】**

CD/DVDドライブ搭載機種で、外付けドライブを接続しないで内蔵ドライブから起動する場合は、このメッセージは表示されません。

アンケート

役に立った

参考になった

探していたものとは少々異なっていた

役に立たなかった

●コメント

アンケートは、今後のQ&A作成の参考とさせていただきます。  
なお、ご質問等をご記入いただいてもご回答できませんので、あらかじめご了承ください。