

OS 10.6.7のプリンターエラーを改善する

2011年03月のMac OS 10.6.7にアップデートにより、プリント時に下記エラーが出るようになってしまった。

```
ERROR: invalidfont
OFFENDING COMMAND: definefont
STACK:
/Font
-dictionary-
/XYKWEB+GothicBBBPro-Medium
```

「GothicBBB Pro-Medium」フォントが見つからないとのアラートのようなので、確認したところ間違いなくインストールされている。プリンターメーカーに問い合わせても解決出来ず、10.6.7対応ドライバも配布されていない。Appleのサポートに問い合わせても解決策は不見当ず。アプリケーションによりPDFに書き出せば問題なくプリントできるものもあるので、PDFに書き出すかFontをTrue Typeに置き換えるかの何れかしか方法がない。

■ Snow Leopard フォントアップデートの配布

上記トラブル発生から待つこと1ヶ月。ようやくAppleからフォントアップデーターが配布された。OS 10.6.7でOpen Type Fontを使い、PSプリンターを使用するにはアップデートが必要です。併せてプリンターの追加方法を記載しておきますのでご参照下さい。

(確認済みプリンター: Xerox DC-155, DC-3140, DP-1257GA. Microline 2020/N)

■ アップデーターのダウンロード

Snow Leopard フォントアップデーターの配布先

http://support.apple.com/kb/DL1377?viewlocale=ja_JP

上記をインストールし再起動してからプリンターの設定に入ります。

■プリンターの削除

念のため登録されているプリンターを削除します。

1. システム環境設定から「プリンターとファックス」を開き、プリンターリストから対象プリンターを選択してプリンターリストの下にある「-」でプリンターを削除する。



■プリンターの追加

これも念のためプリンターメーカーから最新のOS 10.6対応ドライバーをダウンロードします。

1. プリンターの電源をいれ、ドライバーをインストールします。
2. システム環境設定から「プリンターとファックス」を開き、プリンターリストから対象プリンターを選択してプリンターリストの下にある「+」でプリンターを追加する。



3. 「プリンターの追加」ダイアログが開きますので「IP」アイコンをクリックします。
以下の通り設定します。

プリンターの追加

デフォルト ファクス IP Windows

検索

プロトコル： LPD (Line Printer Daemon)

アドレス： 192.168.1.2
完全で正しいアドレスです。

キュー：
デフォルトキューの場合は、空のままにします。

名前： 192.168.1.2

場所：

ドライバ： 一般的な PostScript プリンタ

追加

●プロトコル

OS 10.6からはIP Addressでは登録出来ません。必ず「LPD」を選んで下さい。

●アドレス

プリンターのIP Addressを入力します。間違いがなければ「完全で正しいアドレスです。」とメッセージが表示されます。

(この機会にプリンターのIPアドレスは固定することをお奨めします。)

●キュー

この項目は空白で何も記入しません。

●名前

初期設定でのプリンター名は「IP Address」になっています。プリンターを選択するときに解り辛いので、使用するプリンターの正式名称に変更しておきます。

●場所

この項目は空白で何も記入しません。

●ドライバー

先ほどインストールしたドライバーを選択します。

これで設定は完了です。

プリンタの追加

デフォルト ファクス IP Windows

検索

プロトコル： LPD (Line Printer Daemon)

アドレス： 192.168.1.2
完全で正しいアドレスです。

キュー：
デフォルトキューの場合は、空のままにします。

名前： OKI MICROLINE 2020/N

場所：

ドライバ： OKI MICROLINE 2020/N

追加

■プリンター名の見分け方

同じプリンターを複数台使用している環境では、個別にプリンター名を書き換えている場合があります。その場合はシステム管理者に確認するか、以下の方法でも確認出来ます。

1. Web BrowserからプリンターのIP Addressでプリンターの管理ソフトにアクセスする。
2. プリンターサーバーを介して接続している場合は、当該プリンタサーバーのマネージメント画面に表示されているプリンター名を確認する。

※このプリンター名を完全に一致させないとプリントエラーになります。